

## DS-PWA64/96 AX PRO

A AX PRO suporta métodos de comunicação Wi-Fi, TCP/IP e GPRS/3G/4G. Ela também suporta Hik-ProConnect, Hik-Connect, Receptor IP Hik , Hik IP Receiver Pro e Hik-Central, que é aplicável aos cenários de mercado, loja, casa, fábrica, armazém, escritório etc.

### Característica-chave

- Rede TCP/IP, Wi-Fi e GPRS/3G/4G
- Protocolo sem fio de nova geração: Tri-X/Cam-X
- Longa distância de transmissão rf
- Comunicação bidirecional com criptografia AES-128
- Conecta até 96 zonas/saídas sem fio (incluindo 48 PIRCAMs), 48 keyfobs sem fio, 4 repetidores, 6 sounders, 8 leitores de tags & teclados.

A capacidade varia de acordo com o modelo do dispositivo.

- Suporta até 48 usuários de rede, incluindo 1 instalador, 1 administrador e 46 usuários normais
- Alerta de voz
- Configuração via cliente Web, cliente móvel e Nuvem P2P
- A configuração Hik-Connect e Hik-ProConnect depende do nível de acesso do usuário
- Envia notificação de alarme através de mensagens ou calls telefone
- Visualiza vídeos ao vivo do Hik-Connect
- Clipes de vídeo de alarme via e-mails e APP
- Envia relatórios de alarme para Centro De Monitoramento
- Suporta indicador LED para indicar status do sistema
- Bateria de backup de lítio de 4520 mAh
- Protocolo SIA-DC09 e suporta o formato de dados Contact ID e SIA
- Suporta receptor Hik-IP e Hik-IP Receiver Pro para comunicação com Central De Monitoramento

### Modelo Disponível

- DS-PWA96-M-WE
- DS-PWA64-L-WE



## Especificação

|                                 |   | AX PRO L  | AX PRO M   |
|---------------------------------|---|---|--|
| Básico                          | Frequência                                  | 868Mhz  |  |
|                                 | Tipo sem fio                                | Sem fio de 2 vias   |  |
|                                 | Segurança sem fio                           | Frequência Esperando 128 criptografia AES                               |  |
|                                 | Zonas sem fio                               | Até 64  | Até 96   |
|                                 | Saídas sem fio                              | ( Até 48 PIRCAMs)   | ( Até 48 PIRCAMs)  |
|                                 | Leitores de tag sem fio e Teclados          | Até 8   |  |
|                                 | Sirenes sem fio                             | 4   | 6  |
|                                 | Controles sem fio                           | 32  | 48   |
|                                 | Repetidores sem fio                         | 2   | 4  |
|                                 | Tags  | 32  | 48   |
|                                 | PIRCAM                                      | Suporta   |  |
|                                 | Câmera IP a bordo<br>Integração             | 0   | 4* 7s cliques 4 cliques têm seus próprios armazenamentos, não se sobre-escreve |
| Utilizador                      | Instalador                                  | 1   |  |
|                                 | Admin                                       | 1   |  |
|                                 | Usuários                                    | 30  | 46   |
| Principais recursos do software | Áreas                                       | 16  | 32   |
|                                 | Alerta de voz                               | Suporta   |  |
|                                 | Alto-falante embutido                       | Suporta   |  |
|                                 | Leitor de tags embutido                     | N/A   | Suporta  |
|                                 | Status de LEDs                              | Arme/Desarmamento, Alarme, Adulteração, Falha, Nuvem, Energia           |  |
|                                 | Registro de memória armazenado              | 5000  |  |
|                                 | Saída RS-232                                | Suporta   |  |
|                                 | Ferramentas de programação                  | Hik-Connect/Hik-ProConnect/ Portal web/ IVMS4200/ Nuvem de Convergência |  |
|                                 | Atualização de firmware                     | Manual de APP ou Web  |  |
|                                 | Modos de arme                               | Longe/Ficar   |  |
|                                 | Arme/Desarmamento Automático Temporizadores | Suporta   |  |
|                                 | Armamento forçado com Zonas Abertas         | Suporta   |  |
| Comunicação                     | Porta LAN                                   | Suporta   |  |
|                                 | Wi-Fi Embarcado                             | Suporta (2.4G)  |  |
|                                 | GPRS Embarcado                              | Suporta   | N/A  |
|                                 | 3/4G a bordo                                | N/A   | Suportado  |

|            |   |   |      |
|------------|---|---|------|
|            | Slot SIM  | Único   | Dual |
|            | Notificação por SMS                                 | Suporta   |      |
|            | Chamada de voz de alarme                            | Suporta   |      |
|            | Protocolo Central de Monitoramento                  | SIA DC09 (SIA nível 2, ID de contato), ISUP, ISAPI (SDK)<br>Hik-IP Receiver & Hik-IP Receiver Pro (Sur-Gard & Ademco 685)<br>Suporta verificação de vídeo e controle remoto |      |
|            | APP do usuário para operação                        | Suporta   |      |
|            | Installer APP para programação                      | Suporta   |      |
|            | Servidor web para manutenção (configuração offline) | Suporta   |      |
| Hardware   | Suporte da bateria                                  | 12 horas  |      |
|            | Fonte de alimentação                                | Fonte de alimentação inclusa  |      |
|            | Bateria   | Embutido a bordo - bateria Li   |      |
|            | Material  | Plástico  |      |
| Automação  | Horários  | Wall switch & Relay & Plug (Suporta Agendamento)  |      |
| Aprovações | EN  | EN50131 Grau 2  |      |
|            | CE  | Suporta   |      |
|            | Rohs/Reach/WEEE                                     | Suporta   |      |
| Outros     | Temperatura de operação                             | -10 °C a +55 °C   |      |
|            | Dimensão (W x H x D)                                | 170,0 mm (6,7") x 170,0 (6,7") mm x 38,6 mm (1,5")  |      |
|            | Peso  | 557,5 g(19,7 oz)  |      |

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com